



3G-6200nL

150 Мбит/с беспроводной компактный 3G маршрутизатор



Предоставляет доступ к 3G/3.5G или широкополосной интернет связи

Edimax 3G-6200nL – это компактный беспроводной 3G маршрутизатор поддерживает скорость связи до 7,2 Мбит/с. Присоедините 3G или 3.5G USB модем* к этому миниатюрному маршрутизатору и пользователи вашей сети (проводные и беспроводные) получают доступ к этому Интернет подключению. Edimax 3G-6200nL также имеет встроенный Ethernet WAN порт для подключения кабельного модема или xDSL линии, так, что при недоступности 3G/3.5G интернет подключения, Edimax 3G-6200nL автоматически переключится на проводную интернет линию.

Компактный размер при наличии многоязычного интерфейса пользователя

В настоящий момент Edimax 3G-6200nL является самым маленьким в мире 3G маршрутизатором! Настройка маршрутизатора очень проста, благодаря 14-язычному графическому интерфейсу пользователя, который поможет вам в установке параметров Edimax 3G-6200nL.

Впечатляющая скорость беспроводной 802.11n связи

Edimax 3G-6200nL – это высокоскоростное беспроводное решение соответствующее стандартам 802.11b/g, и совместимое со стандартом 802.11n. При соединении с устройствами стандарта 802.11n скорость беспроводной связи маршрутизатора Edimax 3G-6200nL достигает 150 Мбит/с, а покрытие сети увеличивается в 3 раза по сравнению с 802.11b/g беспроводной связью.

Простая установка с мастером EZMax

Уникальный многоязычный мастер установки EZMax прилагается на CD диске. Вы можете установить Интернет подключение в течение минуты, следуя простым шагам установки.

Кнопка WPS (Wi-Fi Protected Setup) конфигурирования

Кнопка WPS позволяет включить надежную беспроводную защиту одним нажатием.

* Пожалуйста проверьте список совместимости для 3G/3.5G USB модема.

ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА И ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

ФИЗИЧЕСКИЙ ИНТЕРФЕЙС	УПРАВЛЕНИЕ	ПИТАНИЕ
<ul style="list-style-type: none"> Один 10/100 Мбит/с Ethernet порт для WAN или LAN соединения 1 USB 2.0 для 3G/3.5G USB модема LED индикаторы: PWR/RESET , WLAN , INTERNET Кнопка WPS/Reset 	<ul style="list-style-type: none"> Удаленное управление Системный статус и лог безопасности (веб интерфейс) Обновление встроенной программы 	<ul style="list-style-type: none"> DC 5 В, 2 А
WAN	УСТАНОВКА	ПАМЯТЬ
<ul style="list-style-type: none"> Поддерживает 3G/3.5G UMTS/HSDPA/CDMA Поддерживает кабельный/xDSL модем Ethernet WAN протокол: PPPoE/Static IP/PPTP/Dynamic IP/L2TP/Telstra Big Pond 	<ul style="list-style-type: none"> 16-язычный мастер установки EZMax 	<ul style="list-style-type: none"> 4 МБ NOR Flash 32 МБ SDRAM
ЗАЩИТА	ВЫХОДНАЯ МОЩНОСТЬ	ВЛАЖНОСТЬ И ТЕМПЕРАТУРА
<ul style="list-style-type: none"> NAT/NAPT функция 64/128-bit WEP шифрование и WPA-PSK, WPA2-PSK защита DHCP сервер MAC/IP фильтр и URL блокировка SPI Anti-Dos брандмауэр 	<ul style="list-style-type: none"> 11n: 14±1.5 дБм 11g: 14±1.5 дБм 11b: 18±1.5 дБм 	<ul style="list-style-type: none"> 10-90% (без конденсата) Рабочая температура 0~40 C Температура хранения -20~60 C
ФУНКЦИИ	РАЗМЕРЫ	СЕРТИФИКАТЫ
<ul style="list-style-type: none"> Поддерживает автоматическое переключение на Ethernet порт Переключение портов для специальных приложений DDNS (DynDNS, TZO) , WMM и QoS Виртуальный сервер и DMZ Статическая маршрутизация UPnP VPN Pass Through (IPSec/PPTP) 	<ul style="list-style-type: none"> 80 x 60 x 22 мм 	<ul style="list-style-type: none"> CE, FCC, PCT

ДИАГРАММА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СОВМЕСТНО С ДРУГИМИ ПРОДУКТАМИ

Пример установки 3G-6200nL:

- Подключите 3G/3.5G USB модем к USB порту** маршрутизатора 3G-6200nL
- Подключите компьютер к LAN порту и установите интернет подключение с помощью многоязычного мастера установки EZMax
- Предоставьте доступ к Интернет подключению компьютерам локальной сети.



* Свойства продукта могут быть изменены без предварительного уведомления.

** Вы можете подключить WAN порт маршрутизатора 3G-6200nL к широкополосному/xDSL соединению и использовать его в качестве запасной интернет связи.