

4 каналный аналоговый мобильный цифровой видеорегистратор высокой чёткости с SD-картой

Модель: Hero-ME41-04



Ключевые особенности

- Поддерживает 4-канальные аналоговые камеры высокого разрешения 720P
- Поддерживает 2 SD-карты для записи, максимальный общий объём – 256 Гб
- Компактная конструкция, прост в установке и модульность для лёгкого обслуживания
- Поддерживает модули 3G/4G, Wi-Fi, GPS
- Встроенный гироскоп для определения резкого ускорения/торможения
- Автоматическая защита данных, сохраняемых при непредвиденном отключении
- Питание на входе 8-36 В, адаптируются к жёстким условиям эксплуатации

Характеристики

Модель		Hero-ME41-04
Деталь	Параметр	Характеристика
Система	Язык работы	китайский/английский
	Рабочий интерфейс	Графический интерфейс меню
	Защита паролем	Два уровня управления: пользовательский и администраторский пароль
Видео	Входной видеосигнал	A: поддержка 4-канальной CIF/HD1/D1/960H/720P записи аналоговой камерой высокого разрешения и одновременного воспроизведения
	Выходной видеосигнал	2-канальный выходной видеосигнал (один 3,5 мм разъем для наушников, один 30-контактный разъем)
	Видео дисплей	Поддержка 1-4 каналов
	Стандарт видео	PAL/NTSC
	Сжатие видео	H.264 основной профиль, PAL: 100 к/с 720P, NTSC: 120 к/с 720P
Аудио	Входной аудиосигнал	4-канальный RCA
	Выходной аудиосигнал	2-канальный RCA (один 3,5 мм разъем для наушников, один 30-контактный разъем)
	Режим записи	аудио и видео записываются одновременно
Обработка и хранение изображений	Формат изображений	CIF/HD1/D1/960H/720P опционально
	Стандарт видео	ISO14496-10
	Скорость передачи видео:	CIF: 1536 Кб/с ~ 400 Кб/с
		HD1/D1: 2048 Кб/с ~ 400 Кб/с
		960H: 2048 Кб/с ~ 400 Кб/с
		720P: 4096 Кб/с ~ 400 Кб/с
		Настройка качества изображения по шкале от 1 до 8 (1 – лучшее качество, 8 – худшее, по умолчанию – 4)
	Скорость передачи аудио:	40 Кб/с
Накопитель данных	SD карта до 128 Гб	

Тревожные входы/выходы	Входной тревожный сигнал	8 сигналов, возможность установки низкоуровневых сигнализаций менее 1В
	Выходной тревожный сигнал	1-канальный выходной сигнал сигнализации, 12В высокоуровневый
Коммуникационный интерфейс	Порт RS485	Поддержка 1 порта RS485
	Порт RS232	Поддержка 1 порта RS232
	Порт Rj45	1 RJ45
	USB-порт	Отсутствует
Беспроводная передача данных	3G	Поддержка встроенного 3G коммуникационного модуля (HSUPA/HSDPA/WCDMA/EVDO/TD-SCDMA) опционально
	4G	Поддержка встроенного 4G коммуникационного модуля (FDD-LTE/TDD-LTE) опционально
	Wi-Fi	Поддержка встроенного Wi-Fi коммуникационного модуля (2,4/5,8 ГГц опционально)
GPS	Поддержка встроенного GPS-модуля, возможность записи в кодированном потоке географических координат, скорости и т.д.	
Гироскоп	Встроенный акселерометрический гироскоп (опционально)	
Программное обеспечение	Анализ воспроизведения с ПК	Проигрывание файлов с регистратора на ПК и одновременный анализ данных об автомобиле в файле
	Система управления содержимым	Выполняет много функций посредством беспроводной сети, таких как предварительный просмотр видео, загрузка GPS, загрузка сигнализаций и конфигурация параметров
Обновление	Локальная поддержка разъема для SD-карт и обновления платформы управления содержимым	
Вход питания	+8~+36 В	8 В...36 В, перед использованием проверьте напряжение автомобильного аккумулятора; * при длительной работе под напряжением свыше 36 В прибор сгорит
Выход питания	12 В	12 В (+/- 0,2 В), максимальный электрический ток: 2 А
Детектирование зажигания	≤4 В	Зажигание отключено
	≥5 В	Зажигание включено

Сопротивление входного видеосигнала	75 Ω	Сопротивление каждого входного видеосигнала 75 Ω
Сопротивление выходного видеосигнала	2 В между пиками	2 аналоговых видео выхода. 75 Ом
Интерфейс ввода/вывода	Менее 1 В	Сигнализация нижнего предела
	Свыше 5 В	Сигнализация верхнего предела
Рабочая температура	-40°C...+60°C	В хорошо проветриваемом месте
Размер прибора, мм	170 x 160 x 55	

* Характеристики могут изменяться без предварительного уведомления



Компания «ЕвроМобайл» - эксклюзивный дистрибьютор Nowen в России, Украине, Беларуси

ЕвроМобайл Россия

Санкт-Петербург, пр. Энгельса, д. 71, оф. 313

+7 (812) 331-75-76, 8 800 550-75-06

info@euroml.ru

www.euromobile.ru